



कम्प्युटर प्रयोगशाला कोठाको तयारी पुस्तिका

बिषय सुची

कम्प्युटर प्रयोगशालाको जडान	3
बिजुली तार, सकेट, प्लग जडान	3
ब्याट्री बक्सको निर्माण	4
इन्भर्टर बक्स जडान	4
ब्याट्री जोड्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु	4
शिक्षक टेबलको डिजाइन र मापन	5
शिक्षक कुर्सी र विद्यार्थी बेन्चको डिजाइन र मापन	6
B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र बनावट	7
B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन	8
B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन	9
D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइनको मापन र बनावट	10
D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन	11
D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन	12
ब्याट्री र UPS क्याबिनेटको मापन र बनावट	13
ब्याट्री र UPS क्याबिनेटको मापन	14
विद्यार्थीको सबै टेबल डेस्क जोडीसकेपछिको डिजाइन	15
कम्प्युटर ल्याबको बिधुतिय वैरिगको डिजाइन	16
ब्याट्री र इन्भर्टर वाईरिङ डिजाइन	17
ब्याट्री र इन्भर्टर वाईरिङ डिजाइन	18
बिद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बन्न अगाडिको कोठा	19
बिद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनि सकेपछिको कोठा	19

एडुटेक नेपालको उद्देश्य भनेको १० लाखभन्दा बढी नेपाली बालबालिकाको लागि आशा र अवसर सिर्जना गर्न कम्प्युटर प्रयोगशालाको सञ्जाल निर्माण गर्नु हो । एडुटेक नेपालको उद्देश्य **प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षालाई रूपान्तरण** गर्नु हो किनकि शिक्षाले जीवन, परिवार, समुदाय र सिंगो देशलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

एडुटेक नेपालको "किन" भन्ने कुरा नेल्सन मण्डेलाको उद्धरणमा संक्षेप गर्दछ, **"शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो जुन तपाईंले विश्वलाई परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। "**


न्यूजिल्याण्ड निवासी दम्पति माइक चिसोल्म र सेरिल चिसोल्मले नेपालमा एडुटेक नेपाल गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गर्नुभएको हो र उहाँहरुले नेपाली बालबालिकाहरु पनि आधुनिक युगमा प्रविधि मूलक र व्यावहारिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी नेपालको सामुदायिक, आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सहयोग गर्ने गर्दछ ।

यस संस्थाले ग्रामीण इलाकामा रहेका र निम्न शर्तहरू पुरा गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरुमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ:

- विजुली व्यवस्था राम्रो र भरपर्दो हुनुपर्छ ।
- विद्यालयमा कम्प्युटर प्रशिक्षक नियुक्ति भएको हुनुपर्दछ ।
- विद्यालयले मर्मत तथा सम्भारको लागि निश्चित रुपमा बार्षिक तीस हजार रूपैयाँ बर्षेनी जम्मा गर्ने बाचा परिपुर्ति गर्नुपर्दछ ।
- कम्प्युटर प्रयोगशालाका कोठा निम्न मापदण्डहरुको योग्य भएको हुनुपर्दछ ।
- कम्प्युटर प्रयोगशालाको कोठाको भित्रि क्षेत्रफल कम्तिमा १५ फिट बाई २४ फिटको हुनुपर्दछ, यदि यो भन्दा ठूलो झनै राम्रो हुनेछ ।
- कम्प्युटर प्रयोगशालाको झ्याल, ढोका, छाना र गाह्रो बलियो हुनुपर्दछ ।
- सबै झ्याल, ढोकाका चुकुलहरु बलियो र काम गर्ने हुनुपर्दछ ।
- हरेक झ्याल वा भेन्टिलेटरहरुमा फलामे छड वा ग्रिल र सिसा जडान भएको हुनुपर्दछ ।
- कम्प्युटर प्रयोगशालाको भित्ताहरु र भुईँ राम्रो हुनुपर्दछ ।
- कम्प्युटर प्रयोगशालाको छाना ढलानको हुनुपर्दछ अथवा टिनको छाना भएमा फाल सिलिंग राख्नु पर्छ ।
- कोठा उज्यालो र सफा हुनुपर्दछ ।
- आवश्यक देखिएमा कोठामा पंखा वा हिटरको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
- कोठाको सबै भित्ताहरु निलो रंगले पोतुपर्दछ ।
- सबै झ्याल र भेन्टिलेटरमा फलामे छड वा ग्रिल, सिसा र पर्दा राख्नुपर्दछ ।
- मुसा आउने कुनै चर वा प्वालहरु वा ढोकाको चरहरु भएमा त्यस्ता प्वाल वा चरहरु बन्द गर्नु पर्दछ ।
- कक्षाका लागि चाहिने हरेक फर्निचरहरू (टेबल, बेञ्च, सेतो बोर्ड, ब्याट्री बक्स, शिक्षक टेबल एडुटेक नेपालले तयार पारेको ढाँचाअनुसार बनाउनुपर्दछ ।
- एडुटेक नेपालले भने बमोजिम अनुसारको बिजुलीका तार जडान गर्नुपर्दछ ।
- कक्षाको एक भित्ताको किनारदेखि अर्को भित्ताको किनारसम्म पुग्ने र कुनै खाली नहुने गरी भुईँमा कार्पेट बिछ्याउनु पर्दछ ।
- झ्यालको लागि पर्दा र मोनिटर छोग्रे खोल सिलाउनु पर्नेछ ।

कम्प्युटर प्रयोगशालाको जडान

राम्रो र दिगो कम्प्युटर प्रयोगशालाको लागि राम्रै, गुणस्तरीय र बलिया फर्निचरहरू एडुटेक नेपालले तयार पारेको ढाँचा अनुसार बिद्यालयले बनाउनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट र राजी हुनुपर्दछ । योजना पाना अनुसार सबै टेबल, बेञ्च र ब्याट्री बक्सलाई यस्मा देखाए बमोजिमको नामाकरण गरिएको र सोही अनुरूप नै तयार गर्नुपर्दछ । बिस वटा कम्प्युटर कक्षको लागि प्लान सिट अनुसार A, B, C, D, E, F, र G टेबलहरू बनाउनु पर्दछ । अन्यथा दश वटा कम्प्युटर कक्षको लागि C, D, E र F को मात्र टेबलहरू बनाउनु पर्दछ ।



बिजुली तार, सकेट, प्लग जडान

कम्प्युटर ल्याबको सञ्चालनको लागि बिधुतको आवश्यकता हुने भएकोले आवश्यक सामानहरू गुणस्तरीय र बलिया हुनुपर्दछ र यस्को जडान पनि कुशल इलेक्टीसिएन बाटै गरिनु पर्दछ । जस्तै गुणस्तरीय बिजुलीको तारको प्रयोग गर्नुपर्दछ । सकेट, प्लगको जडान खुकुलो गरेको वा भएको हुनुहुँदैन । ल्याबमा जडान गरिएका सकेटहरू दुवै गोला र च्याष्ट थ्रि-पिन प्लगसँग मिल्ने खालको हुन आवश्यक छ ।

विजुली जडान गर्ने व्यक्तिले विजुली जडान भएपछि विजुली जडान त्रुटिरहित छ भनी प्रमाणित गरी बिद्यालयलाई देखाउनु पर्नेछ ।

ब्याट्री बक्सको निर्माण

ब्याट्री बक्समा २ वटा इन्भर्टरहरू माथिल्लो खण्डमा र २ वटा ब्याट्रीहरू तलको खण्डमा राख्न मिल्ने गरी बनाउनुपर्दछ । हरेक इन्भर्टर छुट्टाछुट्टै ब्याट्रीसँग जडान गरिने भएकोले गर्दा २ वटा Main AC को Socket बाट २ वटा इन्भर्टरहरू छुट्टाछुट्टै जडान गर्नुपर्दछ । यसमध्ये पहिलो इन्भर्टरबाट एउटा ब्याट्री जडान गर्नुपर्दछ । त्यस्तैगरी दोस्रो इन्भर्टरबाट अर्को ब्याट्री जडान गर्नुपर्दछ । दुवै ब्याट्रीलाई बाहिरी ठक्कर बाढ जोगाउन २ वटा स्लाइडिङ ढकनीहरू जडान गर्नुपर्दछ । एउटा इन्भर्टरबाट २ वटा आउटपुट सकेट जडान गर्नुपर्दछ । त्यस्तैगरी अर्को इन्भर्टरबाट पनि २ वटा आउटपुट सकेट जडान गर्नुपर्दछ । जम्मा गरी चार वटा आउटपुट हुनुपर्दछ ।

इन्भर्टर बक्स जडान

इन्भर्टर बक्स छायाँ पर्ने र प्रशस्त हावा बहने ठाउँमा राख्नुपर्दछ । दुई वटा Main लाइनबाट दुई वटा इन्भर्टरलाई छुट्टाछुट्टै तरिकाले जडान गर्नुपर्दछ । एउटा इन्भर्टरलाई एउटा ब्याट्रीमा जडान गर्नुपर्दछ । एउटा इन्भर्टरबाट स्वीच समेत भएको दुई वटा आउटपुट सकेट जडान गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, अर्को इन्भर्टरबाट पनि स्वीचसमेत दुई वटा आउटपुट सकेट जडान गर्नुपर्दछ ।

ब्याट्री जोड्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

ब्याट्री जोड्दा Negative Line कालो तार, ब्याट्रीको Negative Point (-) मै र Positive Line रातो तार Positive Point (+) मै जोड्नुपर्दछ र Earthing पनि भएमा Green Line को तार Earth Point मै जाड्नु पर्दछ, अन्यथा विधुतीय घातक दुर्घटना हुनसक्दछ ।

१. इन्भर्टर र ब्याट्री स्कूलको आवश्यकता अनुसार अरू विभागमा जडान गर्न वा ल्याबको कम्प्युटरबाहेक अन्यमा लोड दिन पाइँदैन ।
२. हरेक समय ब्याट्रीहरू चार्जिङ अवस्थामा राखेको हुनुपर्दछ ।
३. समय-समयमा ब्याट्रीलाई डिस्टिल वाटरको लेभल चेक गरी आवश्यकता अनुसार Distilled Water थप गर्नुपर्दछ । अन्यथा ब्याट्री छिट्टै बिग्रने सम्भावना हुन्छ ।
५. समय-समयमा ब्याट्रीको Connector हरूमा खीया लाग्न नदिन लाई Grease वा Vaseline ले सफा गरी Connector लाई सफा राख्नु पर्दछ ।

२० वटा कम्प्युटर प्रयोगशालाको लागि चाहिने फर्निचरहरू

क्र. संख्या	बिवरणहरू	मात्रा
१.	शिक्षक टेबल	१ थान
२.	शिक्षक कुर्सी	१ थान
३.	लामो ७ फिटको टेबल	४ थान
४.	छोटो ५ फिटको टेबल	२ थान
५.	लामो बेन्च कुर्सी (४ फिट ६ इन्च)	२ थान
६.	छोटो बेन्च कुर्सी (३ फिट ३ इन्च)	१६ थान
७.	ब्याट्री बक्स	१ थान

शिक्षक टेबलको डिजाइन र मापन



शिक्षक कुर्सी र विद्यार्थी बेन्चको डिजाइन र मापन



शिक्षक बस्ने कुर्सी



बिद्यार्थी बस्ने छोटो कुर्सी




बिद्यार्थी बस्ने लामो कुर्सी

B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र बनावट




B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन




B, C, G, F विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन




D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइनको मापन र बनावट







D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन



D र E विद्यार्थी टेबलको डिजाइन र मापन




ब्याट्री र UPS क्याबिनेटको मापन र बनावट





ब्याट्री र UPS क्याबिनेटको मापन



विद्यार्थीको सबै टेबल डेस्क जोडीसकेपछिको डिजाइन



कम्प्युटर ल्याबको बिधुतिय वैरिंगको डिजाइन



शिक्षकको कम्प्युटर टेबलको वाईरिङ डिजाइन



ब्याट्री र इन्वर्टर वाईरिङ डिजाइन



ब्याट्री र इन्वर्टर वाईरिङ डिजाइन



Computer Goods

S.N.	Description	Qty.
1.	Dell OptiPlex Desktop 3090 16GB RAM 1TB HDD	2
2.	Dell 21.5" Full HD LD Monitor	20
3.	Dell Keyboard	20
4.	Dell Mouse	20
5.	Mousepad	20
6.	Logitech Headset	20
7.	Cisco Switch	1
8.	Sunde H4S Zero Client Device	18
9.	LivGuard 200 Ampere Battery	2
10.	LivGuard 1100 VA Inverter	2
11.	Pure Copper Ethernet Cable	20
12.	Sensei 8" Trolley Speaker	1
13.	Plaque	1



बिद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बन्न अगाडिको कोठा



बिद्यालयमा कम्प्युटर प्रयोगशाला बनि सकेपक्षिको कोठा

